arXiv:1211.6590v1 [math-ph] 28 Nov 2012

Maxwell's Equations in Arbitrary Coordinate System

D. S. Kulyabov* and A. V. Korolkova†

The article is devoted to application of tensorial formalism for derivation of different types of Maxwell's equations. The Maxwell's equations are written in the covariant coordinate-free and the covariant coordinate forms. Also the relation between vectorial and tensorial formalisms and differential operators for arbitrary holonomic coordinate system in coordinate form is given. The results obtained by tensorial and vectorial formalisms are verified in cylindrical and spherical coordinate systems.

I. INTRODUCTION

Problems of waveguide mathematical modelling sometimes need curvilinear coordinate system to be applied. The choice of specific coordinate system is defined by the cross-section of the waveguide.

Usually the description of waveguide model is based on Maxwell's equations in Cartesian coordinate system. With the help of vector transformation property Maxwell's equations are rearranged for sertain coordinate system (spherical or cylindrical). But in some problems, e.g. simulation of a heavy-particle accelerator, the waveguide may has the form of a cone or a hyperboloid. Another example of a waveguide with a complex form is the Luneberg lens, which has the form of a part of a sphere or a cylinder attached to a planar waveguide. Therefore in the case of a waveguide with a complex form the Maxwell's equations should be written in a arbitrary curvilinear coordinate system.

It's well established to apply vectorial formalism to Maxwell's equations. But in this case Maxwell's equations in a curvilinear coordinate system are lengthy. In [3] some preliminary work on tensorial formalism resulting in a more compact form of Maxwell's equations is made. The tensorial formalism has a mathematical apparatus which allows to use covariant coordinate-free form of Maxwell's equations. In this case the transition to a certain coordinate system may be done on the final stage of research writing down the results. But tensorial formalism can't be directly applied to Maxwell's equations because the relation between vectorial and tensorial formalisms should be proven before.

Different forms of Maxwell's equations are used in problems of finding Hamiltonian of electromagnetic field applied in variational integrator (particularly, symplectic integrator) construction. The main task is the fulfillment of the condition of symplectic structure conservation during equations discretization. The several forms of Maxwell's equations are used in electromagnetic field Hamiltonian derivation:

- 3-vectors;
- momentum representation (complex form is used);
- momentum representation.

As a summary the main goals of the article may be formulated: to show connection between vectorial and tensorial formalisms (section II); to apply tensorial formalism for different forms of Maxwell's equations (section IV); to verify the obtained results by representing Maxwell's equations in spherical and cylindrical coordinate systems (section V).

II. CONNECTION BETWEEN VECTORIAL AND TENZORIAL FORMALISMS

Let's use the abstract indices formalism introduced in [1] in application to tensor algebra. In [1] α is the abstract index, $\underline{\alpha}$ — a tensor component index. The usage of a component index in some expression means that some arbitrary basis is introduced in this equation and indices obey the Einstein rule of summation (the sum is taken over every numeric index which occurs in one term of the expression twice — top and bottom). Abstract indices have an organizing value.

Let's consider an arbitrary n-dimensional vector and space V^i conjugated to V^i space V_i.

In tensorial formalism the basis is given in coordinate form:

$$\delta^{i}_{\underline{i}} = \frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}} \in V^i, \quad \delta^{\underline{i}}_{i} = \mathrm{d}x^{\underline{i}} \in V_i, \quad \underline{i} = \overline{1,n}.$$

In vectorial formalism the basis is given by elements with the length $\mathrm{d}s^{\underline{i}'}$ upon the corresponding coordinate:

$$\delta^{i}_{\underline{i}'} = \frac{\partial}{\partial s^{\underline{i}'}}, \quad \delta^{\underline{i}'}_{i} = \mathrm{d}s^{\underline{i}'}, \quad \underline{i}' = \overline{1,n}.$$

In tensor form:

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\underline{i}\underline{j}} \mathrm{d}x^{\underline{i}} \mathrm{d}x^{\underline{j}}, \quad \underline{i},\, \underline{j} = \overline{1,n},$$

where $g_{\underline{i}\underline{j}}$ — metric tensor.

In vector form:

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\underline{i}'\underline{j}'} \mathrm{d}s^{\underline{i}'} \mathrm{d}s^{\underline{j}'}, \quad \underline{i}',\, \underline{j}' = \overline{1,n}. \tag{1}$$

In the case of orthogonal basis, (II) has the form of:

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\underline{i}'\underline{i}'} \mathrm{d}s^{\underline{i}'} \mathrm{d}s^{\underline{i}'}, \quad \underline{i}' = \overline{1,n}. \tag{2}$$

---

[*] yamadharma@gmail.com

[†] avkorolkova@gmail.com

let's express the vector basis through the tensor one:

$$\mathrm{d}s^{\underline{i}'} = h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}\,\mathrm{d}x^{\underline{i}}, \quad \frac{\partial}{\partial s^{\underline{i}'}} = h^{\underline{i}}_{\underline{i}'}\frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}}.$$

Where $h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}$, $h^{\underline{i}}_{\underline{i}'}$, $\underline{i}$, $\underline{i}' = \overline{1,n}$, — matrix of Jacobi.

For orthogonal basis from (II)

$$g_{\underline{i}\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}} = g_{\underline{i}'\underline{i}'}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}\,\mathrm{d}x^{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}.$$

Let's introduce the notation (for orthogonal coordinate system):

$$\left(h_{\underline{i}}\right)^2 := h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}} = \frac{g_{\underline{i}\underline{i}}}{g_{\underline{i}'\underline{i}'}}, \quad h_{\underline{i}} := h^{\underline{i}'}_{\underline{i}} = \sqrt{\frac{g_{\underline{i}\underline{i}}}{g_{\underline{i}'\underline{i}'}}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}.$$

Variables $h_{\underline{i}}$ are called Lame coefficients [5].

Let's express vector $f^i \in V^i$ by its components $f^{\underline{i}}$ in tensor $\delta^i_{\underline{i}}$ and vector $\delta^i_{\underline{i}'}$ basises:

$$f^i = f^{\underline{i}}\delta^i_{\underline{i}} = f^{\underline{i}}\frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}},$$
$$f^i = f^{\underline{i}'}\delta^i_{\underline{i}'} = f^{\underline{i}'}\frac{\partial}{\partial s^{\underline{i}'}} = f^{\underline{i}'}\frac{1}{h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}}\frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}}.$$

And then

$$f^{\underline{i}'} = f^{\underline{i}}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}. \tag{3}$$

In the similar way, for covectors:

$$f_i = f_{\underline{i}}\delta^{\underline{i}}_i = f_{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}},$$
$$f_i = f_{\underline{i}'}\delta^{\underline{i}'}_i = f_{\underline{i}'}\mathrm{d}s^{\underline{i}'} = f_{\underline{i}'}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}\,\mathrm{d}x^{\underline{i}},$$

and then

$$f_{\underline{i}'} = f_{\underline{i}}\frac{1}{h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}. \tag{4}$$

So the connection between tensorial and vectorial formalisms is proved.

III. TENSORIAL NOTATION OF DIFFERENTIAL OPERATORS IN COMPONENTS

Let's present the differential operators in the components (for connections associated with metric).

The expression for gradient (the variable φ is a scalar):

$$\begin{aligned}(\operatorname{grad}\varphi)_i &= (\operatorname{grad}\varphi)_{\underline{i}}\delta^{\underline{i}}_i,\\ (\operatorname{grad}\varphi)_{\underline{i}} &= \nabla_{\underline{i}}\varphi = \partial_{\underline{i}}\varphi, \quad \underline{i} = \overline{1,n}.\end{aligned} \tag{5}$$

The expression for an arbitrary vector divergence $\vec{f} \in V^i$ is:

$$\operatorname{div}\vec{f} = \nabla_i f^i = f^i_{,i} - \Gamma^i_{ji}f^j = f^i_{,i} - f^i\frac{(\sqrt{|g|})_{,i}}{\sqrt{|g|}} = $$
$$= \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\left(\sqrt{|g|}f^i\right), \tag{6}$$

or in components:

$$\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_{\underline{i}}\left(\sqrt{|g|}f^{\underline{i}}\right), \quad \underline{i} = \overline{1,n}. \tag{7}$$

Variable g is $\det\left(g_{\underline{i}\underline{i}}\right)$.

Because of the nonnegativity of radical expression and because of $\mathbb{M}^4$ $g < 0$ in Minkowsky space let's use the following notation $|g|$.

The expression for rotor is valid only in $\mathbb{E}^3$ space:

$$\begin{aligned}\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i &= \left[\vec{\nabla}, \vec{f}\right] = \left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^{\underline{i}}\delta^i_{\underline{i}},\\ \left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^{\underline{i}} &= e^{\underline{i}\underline{j}\underline{k}}\nabla_{\underline{j}}f_{\underline{k}}, \quad \underline{i},\ \underline{j},\ \underline{k} = \overline{1,3},\end{aligned} \tag{8}$$

where $e^{\underline{i}\underline{j}\underline{k}}$ is the alternating tensor expressed by Levi–Civita simbol $\varepsilon^{\underline{i}\underline{j}\underline{k}}$:[**?**]

$$e_{\underline{i}\underline{j}\underline{k}} = \sqrt{g^{(3)}}\varepsilon_{\underline{i}\underline{j}\underline{k}}, \quad e^{\underline{i}\underline{j}\underline{k}} = \frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\varepsilon^{\underline{i}\underline{j}\underline{k}}, \quad \underline{i},\ \underline{j},\ \underline{k} = \overline{1,3}.$$

From (III) for divergence and (III) for gradient one can get Laplacian:

$$\begin{aligned}\Delta\varphi = \nabla_i\left(\nabla^i\varphi\right) &= \nabla_i\left(g^{ij}(\operatorname{grad}\varphi)_j\right) = \\ &= \nabla_i\left(g^{ij}\partial_j\varphi\right) = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\left(\sqrt{|g|}g^{ij}\partial_j\varphi\right).\end{aligned}$$

IV. MAXWELL'S EQUATIONS PRESENTATION

Let's consider Maxwell's equations in CGS-system:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\times\vec{E} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t};\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{D} &= 4\pi\rho;\\ \vec{\nabla}\times\vec{H} &= \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c}\vec{j};\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B} &= 0.\end{aligned} \tag{9}$$

Here $\vec{E}$ and $\vec{H}$ — electric and magnetic intensities, $\vec{j}$ is the current density, ρ is the charge density, c is the light velocity.

A. Maxwell's Equations Covariant Form by 3-vectors

Let's express the equation (IV) in the covariant form

$$\begin{aligned}e^{ijk}\nabla_j E_k &= -\nabla_0 B^i;\\ \nabla_i D^i &= 4\pi\rho;\\ e^{ijk}\nabla_j H_k &= \nabla_0 D^i + \frac{4\pi}{c}j^i;\\ \nabla_i B^i &= 0.\end{aligned} \tag{10}$$

Let's rewrite the expression (IV) in the tensorial formalism components with the help of (III) and (III):

$$\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\left[\partial_{\underline{j}}E_{\underline{k}}-\partial_{\underline{k}}E_{\underline{j}}\right]=-\frac{1}{c}\partial_t B^{\underline{i}},\quad \underline{i},\,\underline{j},\,\underline{k}=\overline{1,3},$$

$$\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\partial_{\underline{i}}\left(\sqrt{g^{(3)}}D^{\underline{i}}\right)=4\pi\rho,\quad \underline{i}=\overline{1,3},$$

$$\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\left[\partial_{\underline{j}}H_{\underline{k}}-\partial_{\underline{k}}H_{\underline{j}}\right]=-\frac{1}{c}\partial_t D^{\underline{i}}+\frac{4\pi}{c}j^{\underline{i}},\quad \underline{i},\,\underline{j},\,\underline{k}=\overline{1,3},$$

$$\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\partial_{\underline{i}}\left(\sqrt{g^{(3)}}B^{\underline{i}}\right)=0,\quad \underline{i}=\overline{1,3}.$$

B. Maxwell's Equations Covariant Form by 4-vectors

Let's rewrite (IV) with the help of electromagnetic field tensors $F_{\alpha\beta}$ and $G_{\alpha\beta}$[4]:

$$\nabla_\alpha F^{\alpha\beta}=\frac{4\pi}{c}j^\beta, \tag{11}$$

$$\nabla_\alpha G_{\beta\gamma}+\nabla_\beta G_{\gamma\alpha}+\nabla_\gamma G_{\alpha\beta}=0, \tag{12}$$

where

$$F^{\underline{\alpha}\underline{\beta}}=\begin{pmatrix}0 & -E^1 & -E^2 & -E^3\\ E^1 & 0 & -B_3 & B_2\\ E^2 & B_3 & 0 & -B_1\\ E^3 & -B_2 & B_1 & 0\end{pmatrix},$$

$$G_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}=\begin{pmatrix}0 & D_1 & D_2 & D_3\\ -D_1 & 0 & -H^3 & H^2\\ -D_2 & H^3 & 0 & -H^1\\ -D_3 & -H^2 & H^1 & 0\end{pmatrix},$$

$E_{\underline{i}}$, $H^{\underline{i}}$, $\underline{i}=\overline{1,3}$, — components of electric and magnetic fields intensity vectors; $D_{\underline{i}}$, $B^{\underline{i}}$, $\underline{i}=\overline{1,3}$, — components of vectors of electric and magnetic induction.

The equation (IV B) may be rewritten in a simpler form

$$\nabla_\alpha {}^*G^{\alpha\beta}=0. \tag{13}$$

Where the tensor ${}^*G^{\alpha\beta}$ dual conjugated to $G^{\alpha\beta}$ is introduced

$${}^*G^{\alpha\beta}=\frac{1}{2}e^{\alpha\beta\gamma\delta}G_{\gamma\delta},$$

where $e^{\alpha\beta\gamma\delta}$ is the alternating tensor.

The ordered pair $(E_{\underline{i}},B^{\underline{i}})$ $(F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}\sim(E_{\underline{i}},B^{\underline{i}}))$ may be assigned to $F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}$ by following

$$F_{0\underline{i}}=E_i,\quad F_{\underline{i}\underline{j}}=-B^{\underline{k}},\text{substitution of }P(\underline{i},\underline{j},\underline{k})\text{ is even.}$$

So the following expressions may be written

$$\begin{aligned}F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}&\sim(E_{\underline{i}},B^{\underline{i}}), & F^{\underline{\alpha}\underline{\beta}}&\sim(-E^{\underline{i}},B_{\underline{i}}),\\ G_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}&\sim(D_{\underline{i}},H^{\underline{i}}), & G^{\underline{\alpha}\underline{\beta}}&\sim(-D^{\underline{i}},H_{\underline{i}}),\\ {}^*G_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}&\sim(H_{\underline{i}},-D^{\underline{i}}), & {}^*G^{\underline{\alpha}\underline{\beta}}&\sim(-H^{\underline{i}},-D_{\underline{i}}).\end{aligned} \tag{14}$$

C. Complex Form of Maxwell's Equations

The complex form of Maxwell's equations was considered by various authors [2], [6].

Similar to (IV B) let's introduce correspondence between an ordered pair and a complex 3-vector

$$\begin{aligned}F^{\underline{i}}&\sim(E^{\underline{i}},B^{\underline{i}}), & F^{\underline{i}}&=E^{\underline{i}}+\mathrm{i}B^{\underline{i}};\\ G^{\underline{i}}&\sim(D^{\underline{i}},H^{\underline{i}}), & G^{\underline{i}}&=D^{\underline{i}}+\mathrm{i}H^{\underline{i}}.\end{aligned} \tag{15}$$

Let's express intensity and induction by means of complex vectors

$$E^i=\frac{F^i+\bar F^i}{2},\quad B^i=\frac{F^i-\bar F^i}{2\mathrm{i}},$$
$$D^i=\frac{G^i+\bar G^i}{2},\quad H^i=\frac{G^i-\bar G^i}{2\mathrm{i}}.$$

Two complementary vectors

$$K^i=\frac{G^i+F^i}{2},\quad L^i=\frac{\bar G^i-\bar F^i}{2}. \tag{16}$$

The expression (IV A) assumes the form

$$\begin{aligned}&\nabla_i(K^i+L^i)=4\pi\rho;\\ &-\mathrm{i}\nabla_0(K^i-L^i)+e^{ijk}\nabla_j(K_k-L_k)=\mathrm{i}\frac{4\pi}{c}j^i.\end{aligned} \tag{17}$$

1. *Complex Form of Maxwell's Equations in Vacuum*

From $D^i=E^i$, $H^i=B^i$ and (IV C) it follows

$$K^i=E^i+\mathrm{i}B^i=F^i,\quad L^i=0.$$

Then the equations (IV C) will have the form

$$\begin{aligned}&\nabla_iF^i=4\pi\rho;\\ &-\mathrm{i}\nabla_0F^i+e^{ijk}\nabla_jF_k=\mathrm{i}\frac{4\pi}{c}j^i.\end{aligned} \tag{18}$$

2. *Complex Representation of Maxwell's Equations in Homogeneous Isotropic Space*

In homogeneous isotropic space the following relations $D^i=\varepsilon E^i$, $\mu H^i=B^i$ (where ε — dielectric permittivity and μ — magnetic permeability) are correct.

The resulting expressions may be simplified as follows. In (IV C 1) we need the formal substitutions $c\to c'=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ (the speed of light in vacuum is substituted by the speed of light in medium) and $j^\alpha\to\frac{j^\alpha}{\sqrt{\varepsilon}}$. The result:

$$F^i=\sqrt{\varepsilon}E^i+\mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{\mu}}B^i,$$

$$\nabla_iF^i=\frac{4\pi}{\sqrt{\varepsilon}}\rho;$$

$$e^{ijk}\nabla_jF_k=\mathrm{i}\frac{4\pi\sqrt{\mu}}{c}j^i+\mathrm{i}\frac{\sqrt{\varepsilon\mu}}{c}\frac{\partial F^i}{\partial t}.$$

This representation of Maxwell's equations has several names. In particular, it is known as a representation of the Riemann–Sielberstein.

D. Momentum Representation of Maxwell's Equations

Let's expand the vectors of electric and magnetic fields intensity in a wavevector Fourier series k^j, j — abstract index:

$$\begin{aligned}
\hat{E}^i(t,k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3x^j\,\sqrt{g^{(3)}}E^i(t,x^j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_jx^j},\\
\hat{H}^i(t,k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3x^j\,\sqrt{g^{(3)}}H^i(t,x^j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_jx^j},\\
\hat{B}^i(t,k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3x^j\,\sqrt{g^{(3)}}B^i(t,x^j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_jx^j},\\
\hat{D}^i(t,k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3x^j\,\sqrt{g^{(3)}}D^i(t,x^j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_jx^j},\\
\hat{\rho}(t,k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3x^j\,\sqrt{g^{(3)}}\rho(t,x^j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_jx^j},\\
\hat{j}^i(t,k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3x^j\,\sqrt{g^{(3)}}j^i(t,x^j)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_jx^j}.
\end{aligned} \tag{19}$$

And inverse transvorm is

$$\begin{aligned}
E^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{E}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
H^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{H}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
B^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{B}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
D^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{D}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
\rho(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{\rho}(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
j^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{j}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j}.
\end{aligned} \tag{20}$$

Let's note that the vector components $E^i(t,x^j)$ and $\hat{E}^i(t,k_j)$, (similarly: $H^i(t,x^j)$ and $\hat{H}^i(t,k_j)$, $D^i(t,x^j)$ and $\hat{D}^i(t,k_j)$, $B^i(t,x^j)$ and $\hat{B}^i(t,k_j)$, $j^i(t,x^j)$ and $\hat{j}^i(t,k_j)$) are used in different basises:

$$\begin{aligned}
E^i(t,x^j) &= E^{\underline{i}}(t,x^j)\delta^i_{\underline{i}},\\
\hat{E}^i(t,k_j) &= \hat{E}^{\underline{\hat{i}}}(t,k_j)\delta^i_{\underline{\hat{i}}},\\
\hat{g}^{(3)} := \det g_{\underline{\hat{i}}\underline{\hat{j}}}, &\quad \mathrm{d}s^2 = g_{\underline{\hat{i}}\underline{\hat{j}}}\mathrm{d}x^{\underline{\hat{i}}}\mathrm{d}x^{\underline{\hat{j}}}.
\end{aligned}$$

where the basis $\delta^i_{\underline{\hat{i}}}$ is given according to the vector k_i. For all k_i the independent basis is defined. We can use expressions under integral sign putting down Maxwell's equations from (IV D). Or use the formulas for the Fourier transforms.

$$\begin{gathered}
(af(\widehat{x^i) + b}g(x^i)) = a\hat{f}(k_i) + b\hat{g}(k_i), \quad a,b = \mathrm{const},\\
\frac{\widehat{\partial f(x^i)}}{\partial x^{\underline{j}}} = \mathrm{i}k_{\underline{j}}\hat{f}(k^i),\\
f(\widehat{x^i)g(x}^i) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}(\hat{f} * \hat{g})(k_i),
\end{gathered}$$

where

$$(\hat{f} * \hat{g})(k_i) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k_i - s_i)\hat{g}(s_i)\mathrm{d}^3s_i.$$

In the simplest case ($g = \mathrm{const}$)

$$\begin{gathered}
\mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\varepsilon^{ijk}k_jE_k(t,k_j) = -\frac{1}{c}\partial_tB^i(t,k_j),\\
\mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\varepsilon^{ijk}k_jH_k(t,k_j) = \frac{1}{c}\partial_tD^i(t,k_j) + \frac{4\pi}{c}j^i(t,k_j),\\
\mathrm{i}k_iD^i(t,k_j) = 4\pi\rho(t,k_j),\\
\mathrm{i}k_iB^i(t,k_j) = 0.
\end{gathered} \tag{21}$$

Because of the complex form of the resulting equations the complex form of Maxwell's equations (IV C) is recommended to use

$$\begin{aligned}
F^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{F}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
G^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{G}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
\rho(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{\rho}(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j},\\
j^i(t,x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3k_j\,\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{j}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jx^j}.
\end{aligned}$$

Remark. In terms of classical electrodynamics vectors E^j, H^j, B^j, D^j decompositions in wavevector k^j Fourier series correspond to these vectors decomposition in momentum Fourier series in quantum mechanics. That is why the representation (IV D) may be considered as momentum representation.

E. Spinor Form of Maxwell's Equations

The tensor of electromagnetic field $F_{\alpha\beta}$ and its components $F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}$, $\underline{\alpha}, \underline{\beta} = \overline{0,3}$ may be considered in spinor form [1] (and similarly for $G_{\alpha\beta}$):

$$\begin{gathered}
F_{\alpha\beta} = F_{AA'BB'};\\
F_{\underline{\alpha}\,\underline{\beta}} = F_{\underline{A}\,\underline{A}'\underline{B}\,\underline{B}'}g_{\underline{\alpha}}{}^{\underline{A}\,\underline{A}'}g_{\underline{\beta}}{}^{\underline{B}\,\underline{B}'},\\
\underline{A}, \underline{A}', \underline{B}, \underline{B}' = \overline{0,1}, \quad \underline{\alpha}, \underline{\beta} = \overline{0,3},
\end{gathered}$$

where ${g_{\underline{\alpha}}}^{\underline{A}\,\underline{A'}}$, $\underline{\alpha} = \overline{0,3}$, — Infeld–Van der Waerden symbols defined in real spinor basis $\varepsilon_{\underline{A}\,\underline{B}}$ in the following way [1]:

$$ {g_{\underline{\alpha}}}^{\underline{A}\,\underline{A'}} := {g_{\underline{\alpha}}}^{\alpha} {\varepsilon_{A}}^{\underline{A}} {\varepsilon_{A'}}^{\underline{A'}}, \quad {g_{\underline{A}\,\underline{A'}}}^{\underline{\alpha}} := {g^{\underline{\alpha}}}_{\alpha} {\varepsilon^{A}}_{\underline{A}} {\varepsilon^{A'}}_{\underline{A'}}, \tag{22} $$

$$ \varepsilon_{\underline{A}\,\underline{B}} = \varepsilon_{\underline{A'}\,\underline{B'}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad {\varepsilon_{\underline{A}}}^{A} {\varepsilon_{A}}^{\underline{B}} = {\varepsilon_{\underline{A}}}^{\underline{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{23} $$

Let’s write Maxwell’s equations using the spinors.

The tensor $F_{\alpha\beta}$ is real and antisymmetric, it can be represented in the form

$$ F_{\alpha\beta} = \varphi_{AB}\varepsilon_{A'B'} + \varepsilon_{AB}\bar{\varphi}_{A'B'}, \tag{24} $$

where φ_{AB} is a spinor of electromagnetic field:

$$ \varphi_{AB} := \frac{1}{2} {F_{ABC'}}^{C'} = \frac{1}{2} F_{AA'BB'}\varepsilon^{A'B'} = \frac{1}{2} F_{\alpha\beta}\varepsilon^{A'B'}. $$

Similarly

$$ \begin{aligned} G_{\alpha\beta} &= \gamma_{AB}\varepsilon_{A'B'} + \varepsilon_{AB}\bar{\gamma}_{A'B'}, \\ {}^{*}G^{\alpha\beta} &= -\mathrm{i}\gamma^{AB}\varepsilon^{A'B'} + \mathrm{i}\varepsilon^{AB}\bar{\gamma}^{A'B'}. \end{aligned} \tag{25} $$

Replacing in (IV B) abstract indices α by AA' and β by BB', we can write:

$$ \nabla_{AA'} F^{AA'BB'} = \frac{4\pi}{c} j^{BB'}. $$

Using (IV E) we will get

$$ \nabla^{AB'}\varphi_{A}^{B} + \nabla^{BA'}\varphi_{A'}^{B'} = \frac{4\pi}{c} j^{BB'}. $$

Similarly, from (IV B) and (IV E) it follows

$$ \nabla^{A'B}\gamma_{B}^{A} - \nabla^{AB'}\bar{\gamma}_{B'}^{A'} = 0. $$

In so doing the system of Maxwell’s equations can be written as

$$ \begin{aligned} \nabla^{AB'}\varphi_{A}^{B} + \nabla^{BA'}\varphi_{A'}^{B'} &= \frac{4\pi}{c} j^{BB'}, \\ \nabla^{A'B}\gamma_{B}^{A} - \nabla^{AB'}\bar{\gamma}_{B'}^{A'} &= 0. \end{aligned} $$

The spinor form of Maxwell’s equations system in vacuum can be written in the form of one equation

$$ \nabla^{AB'}\varphi_{A}^{B} = \frac{2\pi}{c} j^{BB'}. $$

The components of electromagnetic field spinor:

$$ \begin{gathered} \varphi_{\underline{A}\,\underline{B}} = \frac{1}{2} F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}} \varepsilon^{\underline{A'}\,\underline{B'}} {g^{\underline{\alpha}}}_{\underline{A}\,\underline{A'}} {g^{\underline{\beta}}}_{\underline{B}\,\underline{B'}}, \\ \underline{A}, \underline{A'}, \underline{B}, \underline{B'} = \overline{0,1}, \quad \underline{\alpha}, \underline{\beta} = \overline{0,3}. \end{gathered} $$

Using the equations (IV E), (IV E) and notation $F_i = E_i - \mathrm{i}B^i$, we will get [1]:

$$ \begin{aligned} \varphi_{00} &= \frac{1}{2}\left(F_1 - \mathrm{i}F_2\right), \\ \varphi_{01} = \varphi_{10} &= -\frac{1}{2}F_3, \\ \varphi_{11} &= -\frac{1}{2}\left(F_1 + \mathrm{i}F_2\right). \end{aligned} $$

V. MAXWELL’S EQUATIONS PRESENTATION IN SOME COORDINATE SYSTEMS

A. Maxwell’s Equations in Cylindric Coordinate System

Due to the standard ISO 31-11 the coordinates (x^1, x^2, x^3) are denoted as (ρ, φ, z). In order to avoid some collisions with charge density symbol ρ the following notation (r, φ, z) will be used.

The law of coordinate transition from Cartesian coordinates to cylindric ones:

$$ \begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \\ z = z. \end{cases} $$

The law of coordinate transition from cylindric coordinates to Cartesian ones:

$$ \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \varphi = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y}{x}\right), \\ z = z. \end{cases} $$

The metric tensor:

$$ g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

$$ \sqrt{g} = r. $$

Lame coefficients:

$$ h_1 \equiv h_r = 1, \quad h_2 \equiv h_\varphi = r, \quad h_3 \equiv h_z = 1. $$

The relation between the holonomic (tensor) and non-holonomic (vector) bases (see (II) and (II)):

$$ \begin{gathered} f^{\underline{r}'} = f^{\underline{r}}, \quad f^{\underline{\varphi}'} = r f^{\underline{\varphi}}, \quad f^{\underline{z}'} = f^{\underline{z}}, \\ f_{\underline{r'}} = f_{\underline{r}}, \quad f_{\underline{\varphi'}} = \frac{1}{r} f_{\underline{\varphi}}, \quad f_{\underline{z'}} = f_{\underline{z}}. \end{gathered} $$

Differential operators in the holonomic basis:

$$
\begin{gathered}
(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}}_{i} + \frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}}_{i} + \frac{\partial f}{\partial z}\delta^{\underline{z}}_{i};\\
\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r}\partial_r\left(rf^{\underline{r}}\right) + \partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}}\right) + \partial_z\left(f^{\underline{z}}\right);\\
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \frac{1}{r}\left[\partial_\varphi f_{\underline{z}} - \partial_z f_{\underline{\varphi}}\right]\delta^i_{\underline{r}} +\\
+ \frac{1}{r}\left[\partial_z f_{\underline{r}} - \partial_r f_{\underline{z}}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}} + \frac{1}{r}\left[\partial_r f_{\underline{\varphi}} - \partial_\varphi f_{\underline{r}}\right]\delta^i_{\underline{z}}.
\end{gathered}
$$

Differential operators in the nonholonomic basis:

$$
\begin{gathered}
(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}'}_{i} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}'}_{i} + \frac{\partial f}{\partial z}\delta^{\underline{z}'}_{i};\\
\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r}\partial_r\left(rf^{\underline{r}'}\right) + \frac{1}{r}\partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}'}\right) + \partial_z\left(f^{\underline{z}'}\right);\\
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \frac{1}{r}\left[\partial_\varphi f_{\underline{z}'} - r\partial_z f_{\underline{\varphi}'}\right]\delta^i_{\underline{r}'} +\\
+ \left[\partial_z f_{\underline{r}'} - \partial_r f_{\underline{z}'}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}} + \frac{1}{r}\left[\partial_r(rf_{\underline{\varphi}'}) - \partial_\varphi f_{\underline{r}'}\right]\delta^i_{\underline{z}'}.
\end{gathered}
$$

Maxwell's equations in cylindric coordinates (r, φ, z):

$$
\begin{gathered}
\frac{1}{r}\left[\partial_{\underline{j}} E_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} E_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3},\\
\frac{1}{r}\left[\partial_{\underline{j}} H_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} H_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^{\underline{i}} + \frac{4\pi}{c}j^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3},\\
\frac{1}{r}\partial_{\underline{i}}\left(rD^{\underline{i}}\right) = 4\pi\rho, \quad \underline{i} = \overline{1,3},\\
\frac{1}{r}\partial_{\underline{i}}\left(rB^{\underline{i}}\right) = 0, \quad \underline{i} = \overline{1,3}.
\end{gathered}
$$

The final result after some rearrangements:

$$
\begin{gathered}
\frac{1}{r}\left[\partial_\varphi E_3 - \partial_z E_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^1,\\
\frac{1}{r}\left[\partial_z E_1 - \partial_r E_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^2,\\
\frac{1}{r}\left[\partial_r E_2 - \partial_\varphi E_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^3,\\
\frac{1}{r}\left[\partial_\varphi H_3 - \partial_z H_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^1 + \frac{4\pi}{c}j^1,\\
\frac{1}{r}\left[\partial_z H_1 - \partial_r H_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^2 + \frac{4\pi}{c}j^2,\\
\frac{1}{r}\left[\partial_r H_2 - \partial_\varphi H_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^3 + \frac{4\pi}{c}j^3,\\
\frac{1}{r}D^1 + \frac{\partial D^1}{\partial r} + \frac{\partial D^2}{\partial \varphi} + \frac{\partial D^3}{\partial z} = 4\pi\rho,\\
\frac{1}{r}B^1 + \frac{\partial B^1}{\partial r} + \frac{\partial B^2}{\partial \varphi} + \frac{\partial B^3}{\partial z} = 0.
\end{gathered}
$$

B. Maxwell's equations in Spherical Coordinate System

Due to standard ISO 31-11 coordinates (x^1, x^2, x^3) are denoted as (r, ϑ, φ).

The law of coordinate transition from Cartesian coordinates to spherical ones:

$$
\begin{cases}
x = r\sin\vartheta\cos\varphi,\\
y = r\sin\vartheta\sin\varphi,\\
z = r\cos\vartheta.
\end{cases}
$$

The law of coordinate transition from spherical coordinates to Cartesian ones:

$$
\begin{cases}
r = \sqrt{x^2+y^2+z^2},\\
\vartheta = \arccos\left(\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right),\\
\varphi = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y}{x}\right).
\end{cases}
$$

The metric tensor:

$$
g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & r^2 & 0\\ 0 & 0 & r^2\sin^2\vartheta \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{r^2} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r^2\sin^2\vartheta} \end{pmatrix}
$$

$$
\sqrt{g} = r^2\sin\vartheta.
$$

Lame coefficients:

$$
h_1 \equiv h_r = 1, \quad h_2 \equiv h_\vartheta = r, \quad h_3 \equiv h_\varphi = r\sin\vartheta.
$$

The relation between the holonomic (tensor) and nonholonomic (vector) bases (see (II) and (II)):

$$
\begin{gathered}
f^{\underline{r}'} = f^{\underline{r}}, \quad f^{\underline{\vartheta}'} = rf^{\underline{\vartheta}}, \quad f^{\underline{\varphi}'} = r\sin\vartheta f^{\underline{\varphi}},\\
f_{\underline{r}'} = f_{\underline{r}}, \quad f_{\underline{\vartheta}'} = \frac{1}{r}f_{\underline{\vartheta}}, \quad f_{\underline{\varphi}'} = \frac{1}{r\sin\vartheta}f_{\underline{\varphi}}.
\end{gathered}
$$

Differential operators in the holonomic basis:

$$
\begin{gathered}
(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}}_{i} + \frac{\partial f}{\partial \vartheta}\delta^{\underline{\vartheta}}_{i} + \frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}}_{i};\\
\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2 f^{\underline{r}}\right) + \frac{1}{\sin\vartheta}\partial_\vartheta\left(\sin\vartheta f^{\underline{\vartheta}}\right) + \partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}}\right);\\
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta f_{\underline{\varphi}} - \partial_\varphi f_{\underline{\vartheta}}\right]\delta^i_{\underline{r}} +\\
+ \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\varphi f_{\underline{r}} - \partial_r f_{\underline{\varphi}}\right]\delta^i_{\underline{\vartheta}} + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_r f_{\underline{\vartheta}} - \partial_\vartheta f_{\underline{r}}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}}.
\end{gathered}
$$

Differential operators in the nonholonomic basis:

$$
\begin{gathered}
(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}'}_{i} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \vartheta}\delta^{\underline{\vartheta}'}_{i} + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}'}_{i};\\
\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2 f^{\underline{r}'}\right) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\vartheta\left(\sin\vartheta f^{\underline{\vartheta}'}\right) +\\
+ \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}'}\right);\\
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \frac{1}{r\sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta(\sin\vartheta f_{\underline{\varphi}'}) - \partial_\varphi f_{\underline{\vartheta}'}\right]\delta^i_{\underline{r}'} +\\
+ \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\partial_\varphi f_{\underline{r}'} - \partial_r(rf_{\underline{\varphi}'})\right]\delta^i_{\underline{\vartheta}'} + \frac{1}{r}\left[\partial_r(rf_{\underline{\vartheta}'}) - \partial_\vartheta f_{\underline{r}'}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}'}.
\end{gathered}
$$

Maxwell's equations in spherical coordinates (r, ϑ, φ):

$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_{\underline{j}} E_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} E_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\ \underline{j},\ \underline{k} = \overline{1,3},$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_{\underline{j}} H_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} H_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^{\underline{i}} + \frac{4\pi}{c} j^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\ \underline{j},\ \underline{k} = \overline{1,3},$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\partial_{\underline{i}}\left(r^2 \sin\vartheta D^{\underline{i}}\right) = 4\pi\rho, \quad \underline{i} = \overline{1,3},$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\partial_{\underline{i}}\left(r^2 \sin\vartheta B^{\underline{i}}\right) = 0, \quad \underline{i} = \overline{1,3}.$$

The final result after some rearrangements:

$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta E_3 - \partial_\varphi E_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^1,$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_\varphi E_1 - \partial_r E_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^2,$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_r E_2 - \partial_\vartheta E_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^3,$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta H_3 - \partial_\varphi H_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^1 + \frac{4\pi}{c} j^1,$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_\varphi H_1 - \partial_r H_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^2 + \frac{4\pi}{c} j^2,$$
$$\frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\left[\partial_r H_2 - \partial_\vartheta H_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^3 + \frac{4\pi}{c} j^3,$$
$$\frac{2}{r} D^1 + \partial_r D^1 + \operatorname{ctg}\vartheta D^2 + \partial_\vartheta D^2 + \partial_\varphi D^3 = 4\pi\rho,$$
$$\frac{2}{r} B^1 + \partial_r B^1 + \operatorname{ctg}\vartheta B^2 + \partial_\vartheta B^2 + \partial_\varphi B^3 = 0.$$

VI. CONCLUSION

The main results of the article are:

1. The connection between tensorial and vectorial formalisms is shown.
2. The covariant coordinate representation of differential operators for holonomic coordinate systems is given.
3. It is shown how to use tensor formalism for different forms of Maxwell's equations.
4. Maxwell's equations are presented in covariant coordinate-free and covariant coordinate forms.
5. It is shown that the results obtained by tensorial and vectorial formalisms are the same for cylindrical and spherical coordinate systems.
6. It is shown that the usage of tensorial formalism instead of vectorial one for Maxwell's equations may simplify mathematical expressions (particularly in non-Cartesian coordinate systems).

Using tensorial formalism instead of vectorial one can simplify the form of equations and intermediate results in non-Cartesian coordinate systems due to well developed formalism of tensor analysis. The transition to vectorial formalism can be done at a final stage if necessary.

[1] R. Penrose and W. Rindler. *Spinors and Space-Time: Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields*, volume 1. Cambridge University Press, 1984.

[2] J. A. Stratton. *Electromagnetic Theory.* MGH, 1941.

[3] D. S. Kulyabov and N. A. Nemchaninova. Maxwell's equations in curvilinear coordinates. *Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series Mathematics. Information Sciences. Physics*, (2):172–179, 2011.

[4] H. Minkowski. Die grundlagen für die electromagnetischen vorgönge in bewegten körpern. *Math. Ann.*, (68):472–525, 1910.

[5] F. M. Morse and H. Feshbach. *Methods of theoretical physics*, volume 1. MGH, 1953.

[6] L. Silberstein. Electromagnetische grundgleichungen in bivectorieller behandlung. *Annalen der Physik*, 22:579–586, 1907.

arXiv:1211.6590v1 [math-ph] 28 Nov 2012

Уравнения Максвелла в произвольной системе координат

Д. С. Кулябов* and А. В. Королькова†

В работе продемонстрировано применение тензорного формализма для получения разных форм записи уравнений Максвелла. Получены уравнения Максвелла в ковариантной бескоординатной и ковариантной координатной формах. Предварительно установлена связь между векторным и тензорным формализмами, выписано координатное представление дифференциальных операторов для произвольных голономных систем координат. Проведена верификация результатов, полученных с помощью тензорного и векторного формализмов на примере цилиндрической и сферической систем координат.

I. ВВЕДЕНИЕ

В задачах математического моделирования волноводов часто возникает потребность использования криволинейных систем координат. Выбор конкретной системы координат зависит от формы поперечного сечения волновода.

Обычно для описания исследуемой волноводной модели за основу берётся запись уравнений Максвелла в декартовой системе координат. Используя трансформационные свойства векторов, уравнения Максвелла переписываются для конкретной криволинейной системы координат, часто сферической или цилиндрической. Однако, например, в задаче моделирования ускорителя тяжёлых частиц волновод может иметь форму конуса или гиперболоида. Другой пример волновода сложной формы — волноводная линза Люнеберга, представляющая собой часть сферы или цилиндра, прикреплённой к планарному волноводу. Поэтому, в случае более сложной формы волновода требуется запись уравнений Максвелла в произвольной криволинейной системе координат.

Традиционно к уравнениям Максвелла применяют векторный формализм. В этом случае запись уравнений в криволинейной системе координат крайне громоздка. В работе [1] проведены предварительные исследования по применению тензорного формализма, приводящего к более компактной и удобной форме записи уравнений Максвелла. Кроме того, тензорный формализм имеет мощный математический аппарат, который позволяет работать с ковариантной бескоординатной формой записи уравнений. В этом случае переход к конкретной системе координат нужен только на заключительном этапе исследований при записи результата. Непосредственно применить тензорный формализм к уравнениям Максвелла нельзя. Требуется установить связь векторного и тензорного формализмов.

Различные формы записи уравнений Максвелла используются и в задачах, связанных с нахождением гамильтониана электромагнитного поля, применяемого для построения вариационных интеграторов, в частности, симплектических интеграторов. Основная цель — выполнение условия сохранения симплектической структуры при дискретизации уравнений. Методы нахождения гамильтониана электромагнитного поля используют следующие формы записи уравнений Максвелла:

- через 3-векторы;
- через 4-векторы;
- комплексное представление;
- импульсное представление (для его записи в свою очередь применяется комплексная форма);
- спинорное представление.

Резюмируя сказанное выше, сформулируем основные задачи, решаемые в данной работе. Необходимо продемонстрировать связь векторного и тензорного формализмов (раздел II). Применить тензорный формализм для различных форм представления уравнений Максвелла (раздел IV) и верифицировать полученные результаты, выписав явно уравнения Максвелла в цилиндрической и сферической системах координат (раздел V).

II. СВЯЗЬ ТЕНЗОРНОГО И ВЕКТОРНОГО ФОРМАЛИЗМОВ ЗАПИСИ ВЕКТОРОВ

Будем использовать предложенный в [2] формализм абстрактных индексов. В [2] через α обозначен абстрактный индекс, $\underline{\alpha}$ — компонентный индекс тензора. Присутствие в некотором выражении компонентного индекса означает, что в него косвенным образом введён некоторый (произвольный) базис, а сами индексы подчиняются правилу суммирования Эйнштейна (суммирование по всякому численному индексу, который встречается в одном члене выражения дважды: вверху и внизу). Абстрактные индексы имеют организующее значение.

Рассмотрим произвольное n-мерное векторное пространство V^i и сопряжённое к V^i пространство V_i.

---

* yamadharma@gmail.com
† avkorolkova@gmail.com

В тензорном формализме зададим голономный базис:

$$\delta^i_{\underline{i}} = \frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}} \in V^i, \quad \delta^{\underline{i}}_i = \mathrm{d}x^{\underline{i}} \in V_i, \quad \underline{i} = \overline{1,n}.$$

В векторном формализме неголономный базис задаётся через элементы длины $\mathrm{d}s^{\underline{i}'}$ по соответствующей координате:

$$\delta^i_{\underline{i}'} = \frac{\partial}{\partial s^{\underline{i}'}}, \quad \delta^{\underline{i}'}_i = \mathrm{d}s^{\underline{i}'}, \quad \underline{i}' = \overline{1,n}.$$

Неголономный базис обычно предоставляет некоторые удобства. В данном случае это:

- сохранение величин при преобразовании координат (т. е. расстояния переходят в расстояние, углы в углы и т. д.);
- неразличимость контравариантных и ковариантных векторов, что позволяет использовать только один тип индекса.

В тензорной записи:

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\underline{ij}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{j}}, \quad \underline{i},\ \underline{j} = \overline{1,n},$$

где $g_{\underline{ij}}$ — метрический тензор.

В векторной записи:

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\underline{i}'\underline{j}'}\mathrm{d}s^{\underline{i}'}\mathrm{d}s^{\underline{j}'}, \quad \underline{i}',\ \underline{j}' = \overline{1,n}. \tag{1}$$

В случае ортогонального базиса (II) принимает вид:

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\underline{i}'\underline{i}'}\mathrm{d}s^{\underline{i}'}\mathrm{d}s^{\underline{i}'}, \quad \underline{i}' = \overline{1,n}. \tag{2}$$

Выразим векторный базис через тензорный:

$$\mathrm{d}s^{\underline{i}'} = h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}, \quad \frac{\partial}{\partial s^{\underline{i}'}} = h^{\underline{i}}_{\underline{i}'}\frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}}.$$

Здесь $h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}$, $h^{\underline{i}}_{\underline{i}'}$, $\underline{i}$, $\underline{i}' = \overline{1,n}$, — коэффициенты неголономности.

Для ортогонального базиса из (II) находим:

$$g_{\underline{ii}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}} = g_{\underline{i}'\underline{i}'}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}.$$

Введём обозначение (для ортогональной системы координат):

$$\left(h_{\underline{i}}\right)^2 := h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}} = \frac{g_{\underline{ii}}}{g_{\underline{i}'\underline{i}'}}, \quad h_{\underline{i}} := h^{\underline{i}'}_{\underline{i}} = \sqrt{\frac{g_{\underline{ii}}}{g_{\underline{i}'\underline{i}'}}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}.$$

Величины $h_{\underline{i}}$ называются коэффициентами Ламе [3, Т. 1, с. 34–35].

Выразим вектор $f^i \in V^i$ через его компоненты $f^{\underline{i}}$ в тензорном $\delta^i_{\underline{i}}$ и векторном $\delta^i_{\underline{i}'}$ базисах соответственно:

$$f^i = f^{\underline{i}}\delta^i_{\underline{i}} = f^{\underline{i}}\frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}},$$
$$f^i = f^{\underline{i}'}\delta^i_{\underline{i}'} = f^{\underline{i}'}\frac{\partial}{\partial s^{\underline{i}'}} = f^{\underline{i}'}\frac{1}{h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}}\frac{\partial}{\partial x^{\underline{i}}}.$$

Отсюда получаем, что

$$f^{\underline{i}'} = f^{\underline{i}}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}. \tag{3}$$

Аналогично для ковекторов имеем:

$$f_i = f_{\underline{i}}\delta^{\underline{i}}_i = f_{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}},$$
$$f_i = f_{\underline{i}'}\delta^{\underline{i}'}_i = f_{\underline{i}'}\mathrm{d}s^{\underline{i}'} = f_{\underline{i}'}h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}\mathrm{d}x^{\underline{i}},$$

откуда получаем, что

$$f_{\underline{i}'} = f_{\underline{i}}\frac{1}{h^{\underline{i}'}_{\underline{i}}}, \quad \underline{i},\ \underline{i}' = \overline{1,n}. \tag{4}$$

Таким образом, показана связь между тензорным и векторным формализмами.

III. ТЕНЗОРНАЯ ЗАПИСЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В КОМПОНЕНТАХ

Запишем в компонентах дифференциальные операторы (для связностей, ассоциированных с метрикой).

Выражение для градиента имеет вид (здесь φ — скаляр):

$$\begin{gathered}(\operatorname{grad}\varphi)_i = (\operatorname{grad}\varphi)_{\underline{i}}\delta^{\underline{i}}_i,\\ (\operatorname{grad}\varphi)_{\underline{i}} = \nabla_{\underline{i}}\varphi = \partial_{\underline{i}}\varphi, \quad \underline{i} = \overline{1,n}.\end{gathered} \tag{5}$$

Выражение для дивергенции некоторого произвольного вектора $\vec{f} \in V^i$ имеет вид:

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\vec{f} = \nabla_i f^i = f^i_{,i} - \Gamma^i_{ji}f^j = f^i_{,i} - f^i\frac{(\sqrt{|g|})_{,i}}{\sqrt{|g|}} &= \\ = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\left(\sqrt{|g|}f^i\right)&,\end{aligned} \tag{6}$$

или в компонентах:

$$\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_{\underline{i}}\left(\sqrt{|g|}f^{\underline{i}}\right), \quad \underline{i} = \overline{1,n}. \tag{7}$$

Здесь g представляет собой $\det\left(g_{\underline{ii}}\right)$. Так как подкоренное выражение должно быть неотрицательным, а в пространстве Минковского $\mathbb{M}^4$ $g < 0$, то для определённости будем использовать запись $|g|$.

Выражение для ротора действительно только в пространстве $\mathbb{E}^3$:

$$\begin{gathered}\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \left[\vec{\nabla}, \vec{f}\right] = \left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^{\underline{i}}\delta^i_{\underline{i}},\\ \left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^{\underline{i}} = e^{\underline{ijk}}\nabla_{\underline{j}}f_{\underline{k}}, \quad \underline{i},\ \underline{j},\ \underline{k} = \overline{1,3},\end{gathered} \tag{8}$$

где $e^{\underline{ijk}}$ — альтернирующий тензор, выражающийся через символ Леви-Чевиты $\varepsilon^{\underline{ijk}}$[**?**]:

$$e_{\underline{ijk}} = \sqrt{g^{(3)}}\varepsilon_{\underline{ijk}}, \quad e^{\underline{ijk}} = \frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\varepsilon^{\underline{ijk}}, \quad \underline{i},\ \underline{j},\ \underline{k} = \overline{1,3}.$$

Из выражений (III) для дивергенции и (III) для градиента можно получить лапласиан:

$$\Delta\varphi = \nabla_i\left(\nabla^i\varphi\right) = \nabla_i\left(g^{ij}(\operatorname{grad}\varphi)_j\right) = \\ = \nabla_i\left(g^{ij}\partial_j\varphi\right) = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\left(\sqrt{|g|}g^{ij}\partial_j\varphi\right).$$

IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА

Рассмотрим уравнения Максвелла в системе СГС [4]:

$$\begin{gathered} \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}; \\ \vec{\nabla}\cdot\vec{D} = 4\pi\rho; \\ \vec{\nabla}\times\vec{H} = \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c}\vec{j}; \\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0. \end{gathered} \tag{9}$$

Здесь $\vec{E}$ и $\vec{H}$ — напряжённости электрического и магнитного полей, $\vec{D}$ и $\vec{B}$ — электрическая и магнитная индукция соответственно, $\vec{j}$ — плотность тока, ρ — плотность заряда, c — скорость света.

A. Ковариантная запись уравнений Максвелла через 3-векторы

Запишем уравнения (IV) в явно ковариантной форме

$$\begin{gathered} e^{ijk}\nabla_j E_k = -\nabla_0 B^i; \\ \nabla_i D^i = 4\pi\rho; \\ e^{ijk}\nabla_j H_k = \nabla_0 D^i + \frac{4\pi}{c}j^i; \\ \nabla_i B^i = 0. \end{gathered} \tag{10}$$

Перепишем (IV) в компонентах тензорного формализма, используя (III) и (III):

$$\begin{gathered} \frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\left[\partial_{\underline{j}}E_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}}E_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3}, \\ \frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\partial_{\underline{i}}\left(\sqrt{g^{(3)}}D^{\underline{i}}\right) = 4\pi\rho, \quad \underline{i} = \overline{1,3}, \\ \frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\left[\partial_{\underline{j}}H_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}}H_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^{\underline{i}} + \frac{4\pi}{c}j^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3}, \\ \frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\partial_{\underline{i}}\left(\sqrt{g^{(3)}}B^{\underline{i}}\right) = 0, \quad \underline{i} = \overline{1,3}. \end{gathered}$$

B. Ковариантная запись уравнений Максвелла через 4-векторы

Запишем (IV) через тензоры электромагнитного поля $F_{\alpha\beta}$ и $G_{\alpha\beta}$[5], [6, с. 256, 263–264]:

$$\nabla_\alpha F^{\alpha\beta} = \frac{4\pi}{c}j^\beta, \tag{11}$$

$$\nabla_\alpha G_{\beta\gamma} + \nabla_\beta G_{\gamma\alpha} + \nabla_\gamma G_{\alpha\beta} = 0, \tag{12}$$

где тензоры $F^{\alpha\beta}$ и $G_{\alpha\beta}$ имеют следующие компоненты

$$F^{\underline{\alpha\beta}} = \begin{pmatrix} 0 & -E^1 & -E^2 & -E^3 \\ E^1 & 0 & -B_3 & B_2 \\ E^2 & B_3 & 0 & -B_1 \\ E^3 & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$G_{\underline{\alpha\beta}} = \begin{pmatrix} 0 & D_1 & D_2 & D_3 \\ -D_1 & 0 & -H^3 & H^2 \\ -D_2 & H^3 & 0 & -H^1 \\ -D_3 & -H^2 & H^1 & 0 \end{pmatrix},$$

$E^{\underline{i}}$, $H^{\underline{i}}$, $\underline{i} = \overline{1,3}$, — компоненты векторов напряжённости электрического и магнитного полей соответственно; $D_{\underline{i}}$, $B_{\underline{i}}$, $\underline{i} = \overline{1,3}$, — компоненты векторов электрической и магнитной индукции соответственно.

Уравнение (IV B) можно записать в более простом виде

$$\nabla_\alpha {}^*G^{\alpha\beta} = 0. \tag{13}$$

Здесь введён тензор ${}^*G^{\alpha\beta}$, дуально сопряжённый тензору $G^{\alpha\beta}$

$${}^*G^{\alpha\beta} = \frac{1}{2}e^{\alpha\beta\gamma\delta}G_{\gamma\delta},$$

где $e^{\alpha\beta\gamma\delta}$ — альтернирующий тензор.

Кодифицируем запись используемых тензоров. Для этого поставим в соответствие $F_{\underline{\alpha\beta}}$ упорядоченную пару $(E_{\underline{i}}, B^{\underline{i}})$ $(F_{\underline{\alpha\beta}} \sim (E_{\underline{i}}, B^{\underline{i}}))$ следующим образом

$$F_{0\underline{i}} = E_i, \quad F_{\underline{ij}} = -B^{\underline{k}}, \text{подстановка } P(\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}) \text{ — чётная.}$$

Таким образом можно выписать следующие соответствия

$$\begin{aligned} F_{\underline{\alpha\beta}} &\sim (E_{\underline{i}}, B^{\underline{i}}), & F^{\underline{\alpha\beta}} &\sim (-E^{\underline{i}}, B_{\underline{i}}), \\ G_{\underline{\alpha\beta}} &\sim (D_{\underline{i}}, H^{\underline{i}}), & G^{\underline{\alpha\beta}} &\sim (-D^{\underline{i}}, H_{\underline{i}}), \\ {}^*G_{\underline{\alpha\beta}} &\sim (H_{\underline{i}}, -D^{\underline{i}}), & {}^*G^{\underline{\alpha\beta}} &\sim (-H^{\underline{i}}, -D_{\underline{i}}). \end{aligned} \tag{14}$$

По этой упорядоченной паре можно строить как тензорные, так и векторные представления тензора электромагнитной индукции.

C. Комплексное представление уравнений Максвелла

Можно построить несколько видов комплексного представления уравнений Максвелла, хотя обычно ограничиваются вакуумным случаем в евклидовом пространстве. Мы же запишем комплексное представление в среде в произвольных координатах.

Комплексное представление уравнений Максвелла рассматривалось разными авторами [7, с. 40–42], [8].

Аналогично (IV B) зададим соответствие упорядоченной пары и комплексного 3-вектора

$$\begin{aligned} F^{\underline{i}} &\sim (E^{\underline{i}}, B^{\underline{i}}), \quad F^{\underline{i}} = E^{\underline{i}} + \mathrm{i}B^{\underline{i}}; \\ G^{\underline{i}} &\sim (D^{\underline{i}}, H^{\underline{i}}), \quad G^{\underline{i}} = D^{\underline{i}} + \mathrm{i}H^{\underline{i}}. \end{aligned} \tag{15}$$

Выразим напряжённость и индукцию через соответствующие комплексные векторы

$$\begin{aligned} E^i &= \frac{F^i + \bar{F}^i}{2}, \quad B^i = \frac{F^i - \bar{F}^i}{2\mathrm{i}}, \\ D^i &= \frac{G^i + \bar{G}^i}{2}, \quad H^i = \frac{G^i - \bar{G}^i}{2\mathrm{i}}. \end{aligned}$$

Введём два дополнительных комплексных вектора

$$K^i = \frac{G^i + F^i}{2}, \quad L^i = \frac{\bar{G}^i - \bar{F}^i}{2}. \tag{16}$$

Тогда уравнения (IV A) примут вид

$$\begin{gathered} \nabla_i (K^i + L^i) = 4\pi\rho; \\ -\mathrm{i}\nabla_0 (K^i - L^i) + e^{ijk}\nabla_j (K_k - L_k) = \mathrm{i}\frac{4\pi}{c} j^i. \end{gathered} \tag{17}$$

1. *Комплексное представление уравнений Максвелла в вакууме*

Из соотношений $D^i = E^i$, $H^i = B^i$ и (IV C) получаем

$$K^i = E^i + \mathrm{i}B^i = F^i, \quad L^i = 0.$$

Тогда уравнения (IV C) будут иметь вид

$$\begin{gathered} \nabla_i F^i = 4\pi\rho; \\ -\mathrm{i}\nabla_0 F^i + e^{ijk}\nabla_j F_k = \mathrm{i}\frac{4\pi}{c} j^i. \end{gathered} \tag{18}$$

2. *Комплексное представление уравнений Максвелла в однородной изотропной среде*

В однородной изотропной среде справедливы следующие соотношения $D^i = \varepsilon E^i$, $\mu H^i = B^i$, где ε и μ — диэлектрическая и магнитная проницаемости.

Для упрощения получаемых выражений возможен следующий трюк. В (IV C 1) делаем формальную замену $c \to c' = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ (то есть заменяем скорость света в вакууме на скорость света в среде) и $j^\alpha \to \frac{j^\alpha}{\sqrt{\varepsilon}}$. Тогда получим

$$\begin{gathered} F^i = \sqrt{\varepsilon}E^i + \mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{\mu}}B^i, \\ \nabla_i F^i = \frac{4\pi}{\sqrt{\varepsilon}}\rho; \\ e^{ijk}\nabla_j F_k = \mathrm{i}\frac{4\pi\sqrt{\mu}}{c} j^i + \mathrm{i}\frac{\sqrt{\varepsilon\mu}}{c}\frac{\partial F^i}{\partial t}. \end{gathered}$$

Данное представление уравнений Максвелла имеет несколько наименований. В частности, оно известно как представление Римана–Зильберштейна.

D. Импульсное представление уравнений Максвелла

Разложим векторы напряжённости электрического и магнитного полей, электрической и магнитной индукций в ряд Фурье по волновым векторам k^j, j — абстрактный индекс (фурье-образы стандартно обозначим шапочкой):

$$\begin{aligned} \hat{E}^i(t, k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 x^j \sqrt{g^{(3)}} E^i(t, x^j) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x^j}, \\ \hat{H}^i(t, k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 x^j \sqrt{g^{(3)}} H^i(t, x^j) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x^j}, \\ \hat{B}^i(t, k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 x^j \sqrt{g^{(3)}} B^i(t, x^j) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x^j}, \\ \hat{D}^i(t, k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 x^j \sqrt{g^{(3)}} D^i(t, x^j) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x^j}, \\ \hat{\rho}(t, k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 x^j \sqrt{g^{(3)}} \rho(t, x^j) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x^j}, \\ \hat{j}^i(t, k_j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 x^j \sqrt{g^{(3)}} j^i(t, x^j) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_j x^j}. \end{aligned} \tag{19}$$

Обратное преобразование:

$$\begin{aligned} E^i(t, x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 k_j \sqrt{\hat{g}^{(3)}} \hat{E}^i(t, k_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}, \\ H^i(t, x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 k_j \sqrt{\hat{g}^{(3)}} \hat{H}^i(t, k_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}, \\ B^i(t, x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 k_j \sqrt{\hat{g}^{(3)}} \hat{B}^i(t, k_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}, \\ D^i(t, x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 k_j \sqrt{\hat{g}^{(3)}} \hat{D}^i(t, k_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}, \\ \rho(t, x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 k_j \sqrt{\hat{g}^{(3)}} \hat{\rho}(t, k_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}, \\ j^i(t, x^j) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}} \int \mathrm{d}^3 k_j \sqrt{\hat{g}^{(3)}} \hat{j}^i(t, k_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}. \end{aligned} \tag{20}$$

Следует заметить, что компоненты векторов $E^i(t, x^j)$ и $\hat{E}^i(t, k_j)$, (аналогично: $H^i(t, x^j)$ и $\hat{H}^i(t, k_j)$,

$D^i(t,x^j)$ и $\hat{D}^i(t,k_j)$, $B^i(t,x^j)$ и $\hat{B}^i(t,k_j)$, $j^i(t,x^j)$ и $\hat{j}^i(t,k_j)$) рассматриваются в разных базисах:

$$
\begin{gathered}
E^i(t,x^j) = E^{\underline{i}}(t,x^j)\delta^i_{\underline{i}},\\
\hat{E}^i(t,k_j) = \hat{E}^{\underline{\hat{i}}}(t,k_j)\delta^i_{\underline{\hat{i}}},\\
\hat{g}^{(3)} := \det g_{\underline{\hat{i}}\underline{\hat{j}}}, \quad \mathrm{d}s^2 = g_{\underline{\hat{i}}\underline{\hat{j}}}\mathrm{d}x^{\underline{\hat{i}}}\mathrm{d}x^{\underline{\hat{j}}}.
\end{gathered}
$$

где базис $\delta^i_{\underline{\hat{i}}}$ взят относительно вектора k_i. Для всех k_i определён свой независимый базис. При выписывании уравнений Максвелла из (IV D) можно работать не с интегралами, а напрямую с подынтегральными выражениями. Или воспользоваться формулами для преобразований Фурье:

$$
\begin{gathered}
(af(\widehat{x^i) + b}g(x^i)) = a\hat{f}(k_i) + b\hat{g}(k_i), \quad a,b = \mathrm{const},\\
\frac{\widehat{\partial f(x^i)}}{\partial x^{\underline{j}}} = \mathrm{i}k_{\underline{j}}\hat{f}(k^i),\\
f(\widehat{x^i)g(x}^i) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}(\hat{f}*\hat{g})(k_i),
\end{gathered}
$$

где свёртка имеет вид

$$
(\hat{f}*\hat{g})(k_i) = \int\limits_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(k_i - s_i)\hat{g}(s_i)\mathrm{d}^3 s_i.
$$

Считая $g = \mathrm{const}$, получим

$$
\begin{gathered}
\mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\varepsilon^{ijk}k_j E_k(t,k_j) = -\frac{1}{c}\partial_t B^i(t,k_j),\\
\mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{g^{(3)}}}\varepsilon^{ijk}k_j H_k(t,k_j) = \frac{1}{c}\partial_t D^i(t,k_j) + \frac{4\pi}{c}j^i(t,k_j),\\
\mathrm{i}k_i D^i(t,k_j) = 4\pi\rho(t,k_j),\\
\mathrm{i}k_i B^i(t,k_j) = 0.
\end{gathered} \tag{21}
$$

Поскольку результирующие (IV D) уравнения получаются комплексными, то представляется более оправданным использование в данном подходе комплексного представления уравнений Максвелла (IV C):

$$
\begin{gathered}
F^i(t,x^j) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3 k_j\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{F}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j},\\
G^i(t,x^j) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3 k_j\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{G}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j},\\
\rho(t,x^j) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)}}\int \mathrm{d}^3 k_j\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{\rho}(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j},\\
j^i(t,x^j) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3}}\int \mathrm{d}^3 k_j\sqrt{\hat{g}^{(3)}}\hat{j}^i(t,k_j)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_j x^j}.
\end{gathered}
$$

Замечание. В рамках классической электродинамики разложение векторов E^j, H^j, B^j, D^j в ряд Фурье по волновым векторам k^j соответствует в квантовой механике разложению этих векторов в ряд Фурье по импульсам. Поэтому представление (IV D) можно назвать импульсным.

E. Спинорная запись уравнений Максвелла

Тензор электромагнитного поля $F_{\alpha\beta}$ и его компоненты $F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}}$, $\underline{\alpha}, \underline{\beta} = \overline{0,3}$, можно рассматривать в спинорной форме [2, с. 153] (аналогично и для $G_{\alpha\beta}$):

$$
\begin{gathered}
F_{\alpha\beta} = F_{AA'BB'};\\
F_{\underline{\alpha}\,\underline{\beta}} = F_{\underline{A}\,\underline{A'}\,\underline{B}\,\underline{B'}}g_{\underline{\alpha}}{}^{\underline{A}\,\underline{A'}}g_{\underline{\beta}}{}^{\underline{B}\,\underline{B'}},\\
\underline{A}, \underline{A'}, \underline{B}, \underline{B'} = \overline{0,1}, \quad \underline{\alpha}, \underline{\beta} = \overline{0,3},
\end{gathered}
$$

где $g_{\underline{\alpha}}{}^{\underline{A}\,\underline{A'}}$, $\underline{\alpha} = \overline{0,3}$, — символы Инфельда–ван дер Вердена, определяемые в действительном спинорном базисе $\varepsilon_{\underline{A}\,\underline{B}}$ следующим образом [2, с. 161]:

$$
g_{\underline{\alpha}}{}^{\underline{A}\,\underline{A'}} := g_{\underline{\alpha}}{}^{\alpha}\varepsilon_A{}^{\underline{A}}\varepsilon_{A'}{}^{\underline{A'}}, \quad g_{\underline{A}\,\underline{A'}}{}^{\underline{\alpha}} := g^{\underline{\alpha}}{}_{\alpha}\varepsilon^A{}_{\underline{A}}\varepsilon^{A'}{}_{\underline{A'}}, \tag{22}
$$

$$
\varepsilon_{\underline{A}\,\underline{B}} = \varepsilon_{\underline{A'}\,\underline{B'}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_{\underline{A}}{}^{A}\varepsilon_A{}^{\underline{B}} = \varepsilon_{\underline{A}}{}^{\underline{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{23}
$$

Запишем уравнения Максвелла через спиноры.

Поскольку тензор $F_{\alpha\beta}$ действителен и антисимметричен, то его можно представить в виде

$$
F_{\alpha\beta} = \varphi_{AB}\varepsilon_{A'B'} + \varepsilon_{AB}\bar{\varphi}_{A'B'}, \tag{24}
$$

здесь φ_{AB} — спинор электромагнитного поля:

$$
\varphi_{AB} := \frac{1}{2}F_{ABC'}{}^{C'} = \frac{1}{2}F_{AA'BB'}\varepsilon^{A'B'} = \frac{1}{2}F_{\alpha\beta}\varepsilon^{A'B'}.
$$

Аналогично можно записать

$$
\begin{gathered}
G_{\alpha\beta} = \gamma_{AB}\varepsilon_{A'B'} + \varepsilon_{AB}\bar{\gamma}_{A'B'},\\
{}^*G^{\alpha\beta} = -\mathrm{i}\gamma^{AB}\varepsilon^{A'B'} + \mathrm{i}\varepsilon^{AB}\bar{\gamma}^{A'B'}.
\end{gathered} \tag{25}
$$

Заменяя в уравнении (IV B) абстрактные индексы α на AA' и β на BB', запишем:

$$
\nabla_{AA'}F^{AA'BB'} = \frac{4\pi}{c}j^{BB'}.
$$

Используя соотношение (IV E) получим

$$
\nabla^{AB'}\varphi_A^B + \nabla^{BA'}\varphi_{A'}^{B'} = \frac{4\pi}{c}j^{BB'}.
$$

Аналогично, из (IV B) и (IV E) получим

$$
\nabla^{A'B}\gamma_B^A - \nabla^{AB'}\bar{\gamma}_{B'}^{A'} = 0.
$$

Таким образом полная система уравнений Максвелла в спинорном представлении имеет вид

$$
\begin{gathered}
\nabla^{AB'}\varphi_A^B + \nabla^{BA'}\varphi_{A'}^{B'} = \frac{4\pi}{c}j^{BB'},\\
\nabla^{A'B}\gamma_B^A - \nabla^{AB'}\bar{\gamma}_{B'}^{A'} = 0.
\end{gathered}
$$

Система уравнений Максвелла в вакууме в спинорной форме запишется в виде одного уравнения [2, с. 385]:

$$\nabla^{AB'}\varphi_A^B = \frac{2\pi}{c} j^{BB'}.$$

Выпишем компоненты спинора электромагнитного поля:

$$\begin{gathered}
\varphi_{\underline{A}\,\underline{B}} = \frac{1}{2} F_{\underline{\alpha}\underline{\beta}} \varepsilon^{\underline{A'}\,\underline{B'}} g^{\underline{\alpha}}{}_{\underline{A}\,\underline{A'}} g^{\underline{\beta}}{}_{\underline{B}\,\underline{B'}}, \\
\underline{A}, \underline{A}', \underline{B}, \underline{B}' = \overline{0,1}, \quad \underline{\alpha}, \underline{\beta} = \overline{0,3}.
\end{gathered}$$

Используя (IV E), (IV E) и обозначив $F_i = E_i - \mathrm{i}B^i$, можно записать [2, с. 386]:

$$\begin{aligned}
\varphi_{00} &= \frac{1}{2}\left(F_1 - \mathrm{i}F_2\right), \\
\varphi_{01} &= \varphi_{10} = -\frac{1}{2} F_3, \\
\varphi_{11} &= -\frac{1}{2}\left(F_1 + \mathrm{i}F_2\right).
\end{aligned}$$

V. РЕАЛИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА В НЕКОТОРЫХ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ

A. Уравнения Максвелла в цилиндрической системе координат

В рамках стандарта ISO 31-11 координаты (x^1, x^2, x^3) обозначаются как (ρ, φ, z). Чтобы не возникало коллизий с обозначением плотности заряда ρ, будем использовать обозначения (r, φ, z)

Закон преобразования координат от декартовых к цилиндрическим:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \\ z = z. \end{cases}$$

Закон преобразования координат от цилиндрических к декартовым:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \varphi = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y}{x}\right), \\ z = z. \end{cases}$$

Метрический тензор:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\sqrt{g} = r.$$

Коэффициенты Ламе:

$$h_1 \equiv h_r = 1, \quad h_2 \equiv h_\varphi = r, \quad h_3 \equiv h_z = 1.$$

Соотношение между голономным (тензорным) и неголономным (векторным) базисами (см. (II) и (II)):

$$\begin{gathered}
f^{\underline{r}'} = f^{\underline{r}}, \quad f^{\underline{\varphi}'} = r f^{\underline{\varphi}}, \quad f^{\underline{z}'} = f^{\underline{z}}, \\
f_{\underline{r}'} = f_{\underline{r}}, \quad f_{\underline{\varphi}'} = \frac{1}{r} f_{\underline{\varphi}}, \quad f_{\underline{z}'} = f_{\underline{z}}.
\end{gathered}$$

Дифференциальные операторы в голономном базисе:

$$\begin{gathered}
(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}}_i + \frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}}_i + \frac{\partial f}{\partial z}\delta^{\underline{z}}_i; \\
\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r}\partial_r\left(r f^{\underline{r}}\right) + \partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}}\right) + \partial_z\left(f^{\underline{z}}\right); \\
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \frac{1}{r}\left[\partial_\varphi f_{\underline{z}} - \partial_z f_{\underline{\varphi}}\right]\delta^i_{\underline{r}} + \\
+ \frac{1}{r}\left[\partial_z f_{\underline{r}} - \partial_r f_{\underline{z}}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}} + \frac{1}{r}\left[\partial_r f_{\underline{\varphi}} - \partial_\varphi f_{\underline{r}}\right]\delta^i_{\underline{z}}.
\end{gathered}$$

Дифференциальные операторы в неголономном базисе:

$$\begin{gathered}
(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}'}_i + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}'}_i + \frac{\partial f}{\partial z}\delta^{\underline{z}'}_i; \\
\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r}\partial_r\left(r f^{\underline{r}'}\right) + \frac{1}{r}\partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}'}\right) + \partial_z\left(f^{\underline{z}'}\right); \\
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = \frac{1}{r}\left[\partial_\varphi f_{\underline{z}'} - r\partial_z f_{\underline{\varphi}'}\right]\delta^i_{\underline{r}'} + \\
+ \left[\partial_z f_{\underline{r}'} - \partial_r f_{\underline{z}'}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}} + \frac{1}{r}\left[\partial_r(r f_{\underline{\varphi}'}) - \partial_\varphi f_{\underline{r}'}\right]\delta^i_{\underline{z}'}.
\end{gathered}$$

Запишем уравнения Максвелла в цилиндрических координатах (r, φ, z).

$$\begin{gathered}
\frac{1}{r}\left[\partial_{\underline{j}} E_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} E_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3}, \\
\frac{1}{r}\left[\partial_{\underline{j}} H_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} H_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^{\underline{i}} + \frac{4\pi}{c} j^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3}, \\
\frac{1}{r}\partial_{\underline{i}}\left(r D^{\underline{i}}\right) = 4\pi\rho, \quad \underline{i} = \overline{1,3}, \\
\frac{1}{r}\partial_{\underline{i}}\left(r B^{\underline{i}}\right) = 0, \quad \underline{i} = \overline{1,3}.
\end{gathered}$$

После преобразований окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r}\left[\partial_\varphi E_3 - \partial_z E_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^1,\\
&\frac{1}{r}\left[\partial_z E_1 - \partial_r E_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^2,\\
&\frac{1}{r}\left[\partial_r E_2 - \partial_\varphi E_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^3,\\
&\frac{1}{r}\left[\partial_\varphi H_3 - \partial_z H_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^1 + \frac{4\pi}{c}j^1,\\
&\frac{1}{r}\left[\partial_z H_1 - \partial_r H_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^2 + \frac{4\pi}{c}j^2,\\
&\frac{1}{r}\left[\partial_r H_2 - \partial_\varphi H_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^3 + \frac{4\pi}{c}j^3,\\
&\frac{1}{r}D^1 + \frac{\partial D^1}{\partial r} + \frac{\partial D^2}{\partial \varphi} + \frac{\partial D^3}{\partial z} = 4\pi\rho,\\
&\frac{1}{r}B^1 + \frac{\partial B^1}{\partial r} + \frac{\partial B^2}{\partial \varphi} + \frac{\partial B^3}{\partial z} = 0.
\end{aligned}$$

B. Уравнения Максвелла в сферической системе координат

В рамках стандарта ISO 31-11 координаты (x^1, x^2, x^3) обозначаются как (r, ϑ, φ).

Закон преобразования координат от декартовых к сферическим:

$$\begin{cases} x = r\sin\vartheta\cos\varphi,\\ y = r\sin\vartheta\sin\varphi,\\ z = r\cos\vartheta. \end{cases}$$

Закон преобразования координат от сферических к декартовым:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2},\\ \vartheta = \arccos\left(\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right),\\ \varphi = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y}{x}\right). \end{cases}$$

Метрический тензор:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & r^2 & 0\\ 0 & 0 & r^2\sin^2\vartheta \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{r^2} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r^2\sin^2\vartheta} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{g} = r^2\sin\vartheta.$$

Коэффициенты Ламе:

$$h_1 \equiv h_r = 1, \quad h_2 \equiv h_\vartheta = r, \quad h_3 \equiv h_\varphi = r\sin\vartheta.$$

Соотношение между голономным (тензорным) и неголономным (векторным) базисами (см. (II) и (II)):

$$f^{\underline{r}'} = f^{\underline{r}}, \quad f^{\underline{\vartheta}'} = rf^{\underline{\vartheta}}, \quad f^{\underline{\varphi}'} = r\sin\vartheta f^{\underline{\varphi}},$$

$$f_{\underline{r}'} = f_{\underline{r}}, \quad f_{\underline{\vartheta}'} = \frac{1}{r}f_{\underline{\vartheta}}, \quad f_{\underline{\varphi}'} = \frac{1}{r\sin\vartheta}f_{\underline{\varphi}}.$$

Дифференциальные операторы в голономном базисе:

$$(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}}_i + \frac{\partial f}{\partial \vartheta}\delta^{\underline{\vartheta}}_i + \frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}}_i;$$

$$\operatorname{div}\vec{f} = \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2 f^{\underline{r}}\right) + \frac{1}{\sin\vartheta}\partial_\vartheta\left(\sin\vartheta f^{\underline{\vartheta}}\right) + \partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}}\right);$$

$$\begin{aligned}
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = {} & \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta f_{\underline{\varphi}} - \partial_\varphi f_{\underline{\vartheta}}\right]\delta^i_{\underline{r}} + {}\\
& + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\varphi f_{\underline{r}} - \partial_r f_{\underline{\varphi}}\right]\delta^i_{\underline{\vartheta}} + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_r f_{\underline{\vartheta}} - \partial_\vartheta f_{\underline{r}}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}}.
\end{aligned}$$

Дифференциальные операторы в неголономном базисе:

$$(\operatorname{grad} f)_i = \frac{\partial f}{\partial r}\delta^{\underline{r}'}_i + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \vartheta}\delta^{\underline{\vartheta}'}_i + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\delta^{\underline{\varphi}'}_i;$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{div}\vec{f} = {} & \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2 f^{\underline{r}'}\right) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\vartheta\left(\sin\vartheta f^{\underline{\vartheta}'}\right) + {}\\
& + \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\varphi\left(f^{\underline{\varphi}'}\right);
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left(\operatorname{rot}\vec{f}\right)^i = {} & \frac{1}{r\sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta(\sin\vartheta f_{\underline{\varphi}'}) - \partial_\varphi f_{\underline{\vartheta}'}\right]\delta^i_{\underline{r}'} + {}\\
& + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\partial_\varphi f_{\underline{r}'} - \partial_r(rf_{\underline{\varphi}'})\right]\delta^i_{\underline{\vartheta}'} + \frac{1}{r}\left[\partial_r(rf_{\underline{\vartheta}'}) - \partial_\vartheta f_{\underline{r}'}\right]\delta^i_{\underline{\varphi}'}.
\end{aligned}$$

Запишем уравнения Максвелла в сферических координатах (r, ϑ, φ).

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_{\underline{j}} E_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} E_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3},\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_{\underline{j}} H_{\underline{k}} - \partial_{\underline{k}} H_{\underline{j}}\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^{\underline{i}} + \frac{4\pi}{c}j^{\underline{i}}, \quad \underline{i},\, \underline{j},\, \underline{k} = \overline{1,3},\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\partial_{\underline{i}}\left(r^2\sin\vartheta D^{\underline{i}}\right) = 4\pi\rho, \quad \underline{i} = \overline{1,3},\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\partial_{\underline{i}}\left(r^2\sin\vartheta B^{\underline{i}}\right) = 0, \quad \underline{i} = \overline{1,3}.
\end{aligned}$$

После преобразований окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta E_3 - \partial_\varphi E_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^1,\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\varphi E_1 - \partial_r E_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^2,\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_r E_2 - \partial_\vartheta E_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t B^3,\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\vartheta H_3 - \partial_\varphi H_2\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^1 + \frac{4\pi}{c}j^1,\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_\varphi H_1 - \partial_r H_3\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^2 + \frac{4\pi}{c}j^2,\\
&\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\left[\partial_r H_2 - \partial_\vartheta H_1\right] = -\frac{1}{c}\partial_t D^3 + \frac{4\pi}{c}j^3,\\
&\frac{2}{r}D^1 + \partial_r D^1 + \operatorname{ctg}\vartheta D^2 + \partial_\vartheta D^2 + \partial_\varphi D^3 = 4\pi\rho,\\
&\frac{2}{r}B^1 + \partial_r B^1 + \operatorname{ctg}\vartheta B^2 + \partial_\vartheta B^2 + \partial_\varphi B^3 = 0.
\end{aligned}$$

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулируем основные выводы и результаты, полученные в работе:

1. Показана связь между тензорным и векторным формализмами.
2. Выписано ковариантное координатное представление дифференциальных операторов для голономных систем координат.
3. Продемонстрировано применение тензорного формализма для разных форм записи уравнений Максвелла.
4. Выписаны уравнения Максвелла в ковариантной бескоординатной и ковариантной координатной формах.
5. Показано совпадение результатов, полученных с помощью тензорного и векторного формализмов на примере цилиндрической и сферической систем координат.
6. Применение для уравнений Максвелла вместо векторного формализма тензорного позволяет упростить математические выкладки, в частности при работе с недекартовыми системами координат.

   Упрощение записи уравнений и промежуточных расчётов в недекартовых системах координат возможно а счёт использования хорошо разработанного формализма тензорного анализа. Перевод же в уравнений или результатов векторный формализм при необходимости можно осуществлять на заключительном этапе.

---

[1] Кулябов Д. С., Немчанинова Н. А. Уравнения Максвелла в криволинейных координатах // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». — 2011. — № 2. — С. 172–179.

[2] Пенроуз Р., Риндлер В. Спиноры и пространство-время. Два-спинорное исчисление и релятивистские поля. — М. : Мир, 1987. — Т. 1. — 528 с.

[3] Морс Ф. М., Фешбах Г. Методы теоретической физики. — М. : Издательство иностранной литературы, 1960.

[4] Васильев А. Н. Классическая электродинамика. Краткий курс лекций. — С.-П. : БХВ-Петербург, 2010.

[5] Minkowski H. Die Grundlagen für die electromagnetischen Vorgönge in bewegten Körpern // Math. Ann. — 1910. — H. 68. — S. 472–525.

[6] Терлецкий Я. П., Рыбаков Ю. П. Электродинамика: Учебное пособие для студентов физ. спец. университетов. — 2-е, перераб. изд. — М. : Высш. шк., 1990. — 352 с.

[7] Стрэттон Дж. А. Теория электромагнетизма. — М.-Л.: ГИТТЛ, 1948.

[8] Silberstein L. Electromagnetische Grundgleichungen in bivectorieller Behandlung // Annalen der Physik. — 1907. — Bd. 22. — S. 579–586.